

Para que o equipamento funcione é necessário que ele esteja conectado à energia elétrica através do adaptador elétrico (fonte), à internet através de um equipamento de rede (modem, roteador, hub ou switch). E para configurá-lo é necessário conectá-lo a um computador configurado para obter um endereço IP automaticamente.

Após efetuar as conexões (vide figuras ao lado), reinicie o computador para que ele obtenha um endereço IP do SPA2102.

**Passo 1:**

No computador conectado ao SPA2102 abra o navegador da Internet (Internet Explorer, Firefox ou outro) e digite na barra de endereços: <http://192.168.0.1/advanced>

**Passo 2:**

Após abrir a tela de configuração clique no botão "Admin Login", no lado superior direito da tela.



**Passo 3:**

Já no modo administrativo clique em "Line 1", onde será configurado o ramal correspondente à porta "phone 1", conforme abaixo:

- Line enable: "yes"
- Proxy: [proxy.evoclub.com.br](http://proxy.evoclub.com.br)
- Display name: seu nome
- User ID: Seu Pin
- Password: Seu Pin
- Use auth ID: "yes"
- Auth ID: Seu Pin

<b>SIP Settings</b>	Line Enable:	<input type="text" value="yes"/>	
	SIP Port:	<input type="text" value="5060"/>	
<b>Proxy and Registration</b>	Proxy:	<input type="text" value="proxy.evoclub.com.br"/>	Register: <input type="text" value="yes"/>
	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>	Register Expires: <input type="text" value="3600"/>
	Ans Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>	
<b>Subscriber Information</b>	Display Name:	<input type="text" value="Seu Nome"/>	User ID: <input type="text" value="Seu Pin"/>
	Password:	<input type="text" value="Seu Pin"/>	Use Auth ID: <input type="text" value="yes"/>
	Auth ID:	<input type="text" value="Seu Pin"/>	

**Passo 4:**

Ainda em "Line 1", deve-se configurar as opções de codificação de áudio:

- Preferred codec: G729a
- Use preferred codec only: no

<b>Audio Configuration</b>	Preferred Codec:	<input type="text" value="G729a"/>	Silence Supp Enable:	<input type="text" value="no"/>
	Use Pref Codec Only:	<input type="text" value="no"/>	FAX CED Detect Enable:	<input type="text" value="yes"/>
	DTMF Tx Method:	<input type="text" value="Auto"/>		

**Passo 5:**

- Para finalizar, no rodapé da página clique em "Save Settings".
- Caso você tenha outro ramal EVOX clique no topo da página em "Line 2", repita as configurações (exceto "User ID", "Password" e "Auth ID") e por fim clique em "Save Settings".



Após salvar as configurações o seu PAP2 levará alguns segundos para registrar os seus ramais na plataforma EVOX. Assim que estiverem registrados, o painel frontal do equipamento manterá acesos os leds correspondentes ao "Phone 1" e "Phone 2". Sempre que um ramal estiver em uso o led correspondente ao mesmo irá piscar de forma constante.

Caso seu(s) ramal(is) não esteja(m) registrando, verifique as conexões, os dados de registro ("User ID", "Password" e "Auth ID"), se a sua conexão de internet está em funcionamento ou contate nosso suporte técnico.